edロックPLUS Bitkey Edition

🕅 bitkey



開け方いろいろ

एपबाट खोल्ने तरिका



तोकीएको एप इन्स्टल गरेर स्मार्ट फोन मार्फत ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ।

पासकोड हाल्ने तरिका



कुनै पनि नम्बर पासकोड सेट गर्नुहोस्,र ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ।

।Cकार्डले टच गर्ने तरिका



तपाइँले सामान्यतया प्रयोग हुने IC कार्डले पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यातायात FeliCa कार्ड्। 。_____



नोट

- •Bluetooth 4.2 भन्दा उच्च मोडेलहरू
- ·iPhone : iOS 15 वा त्योभन्दा माथि स्थापित भएका मोडेलहरू ·Android एन्ड्रोइड ८ वा त्योभन्दा माथिका मोडेलहरू स्थापना गरिएका

* दुबै एप र स्मार्टफोनको लागि ब्लुटुथ सेटिङहरू जाँच गर्नुहोस्। कृपया यसलाई ओन गरेर राख्नुहोस्। *एन्डोइडका लागि, एप र स्मार्टफोन दुवै स्थान जानकारी(location) सेटिङ पनि ओन नै राख्नुहोस्। 。

एप स्टोरमा "homehub" खोज्रहोस् 2D बारकोडलाई सुक्यान गर्नुहोस्।



एप डाउनलोडको लागि

2. तपाइल बनाउनु मरफा ID र	
पासूकोड हाल्नु होस्।	

wアカウントをすでにお持ちの方

ドを忘れた場合

めての方はこちら

インできない場合

गारले बचाउंच भएको एव उ



लगइन गर्नुहोस ।

*यदि तपाईं ले इमेल प्राप्त गर्नुभएन भने, कृपया लियोप्यालेस सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Homehub एप डाउनलोड गर्नुहोस्।

* कृपया Google Chrome सबै भन्दा नया भर्जन को हुनु पर्छ । *इमेलमा आएँको कोड सिर्फ २४ घण्टासम्म मान्यता हुन्छँ।

1. एप डाउनरोड गर्नुहोस ।



入居者様ご本人専用

हामीले ईमेल पठाउनेछौं।

तपाइको इमेल मा

खोल्नुहोस 。

URLआउछ तेस्लाई

तपाईंले लियोप्यालेस बाट जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ।



* यदि तपाइँ URL खोल्दा खोलीएन भने ,कृपया लिंकलाइ कपी गरेर गूगलमा पेस्ट गर्नुहोस्।

पासवर्ड सेट गर्नुहोस्

अकाउन्ट बनाउन् हौस् 。

<	Ŧ	Ē		***
[Bitkey] ようこそ の世界へ sterry	ビッ	トキ	-	-
Bitkey 924			4	·
24時間となります。 ************ **	****	***	****	* *
認証コード: 0047				
***********	* * *	* * *	* * * *	• •
	アドレス	15107	lされて とがでは	L SR
*このメールは送信専用の す。ご返信をいただいで せん。		21.44-8	x c 9 11	90.96
◆このメールは送信専用の す。ご返信をいただいて せん。 ■メールの内容に覚えのな していただきますようおJ	 い方は。 飯い致し 	27.		

प्रयोगका सर्तहरू पुष्टि गरेपछि

तपाईंले इमेलमा कोंड प्राप्त

(*	
0-1	bitkey-hub-	activation-	stg.web.ap	ρů
	ĥ	home	ehub	
	アカ	ゥウント	登録	
	ee ar	— 🥑 — 確認		
~	"nyul 4桁の認証 カしてアカウン	kyoのmail.o コードを送信 ント登録を完	om"に いました。 了してくださ	EUN.
199	◎ こちらの画面 じてしまうと両/	iはそのままに 度一から操作:	:してください が必要になり	No ます。
	1880年コード			
~	\rightarrow	+	38	•••
	_		_	

तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको कोड एप्मा हाल्नुहोस

docomo, au, वा Rakuten प्रयोग गर्नुहुन्छ भने। यदि तपाईँ SoftBank प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ "242178" बाट सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। *तपाईँले आफ्नो रुमसर्ने मिति भन्दा अघिल्लो दिन एउटा इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। कृपया आफ्नो सेटिङहरू पूरा गर्न निश्चित हनुहोस ताकि तपाइलाई रुमको ढोका खोल्न सजिलो होस।

*कृपया आफ्नो सेटिङहरू पहिले नै बनाएर राख्नुहोस, ताकि तपाईंले "@mail.bitkey.cloud" बाट इमेल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। *यदि तपाईं SMS मार्फत सार्न-इन जानूकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया "05031838851" डायल गर्नुहोस् यदि तपाईंले

रुम छिर्नका लागि आवेदन

प्रयोग गर्ने तरिका

तपाईको रुम सर्ने मितिको अघिल्लो दिन, तपाईले आवेदन दिँदा तपाईले प्रदान गर्नभएको इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बरमा

गर्नुहुनेछ 。

रुम भित्र छिरेपछि (प्रारम्भिक सेटिङ) Homehub एपमा आफ्नो पासकोड दर्ता गर्नुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो स्मार्टफोन हराउनुभयो वा ब्याट्री सकियो भने तपाईलाई आवश्यक पर्ने हुदा कृपया पासुकोड दर्ता गर्नुहोस।

* यो गर्नु अघि आफ्नो स्मार्टफोन बोकी ढोकाको १० सेन्टिमिटर भित्र उभीनुहोस ।





बिचमा ट्याप गर्नुहोस्, वा माथि स्वाइप गर्नुहोस्।。



「設定」 ट्याब खोल्नुहोस् र आफ्नो लक सेटिङहरूको चेक गर्नुहोस्।



अटो लक सेटिङ "अन" हुँदा स्मार्टलक स्वचालित रूपमा लक हुन्छ। कृपया बाहिर जाँदा आफ्नो स्मार्टफोन साथमा राख्नुपर्छ।

यदि सेटिङ "बन्द" छ भने स्मार्टफोन एप वा पासकोड सेट गर्नुहोस् ढोका बन्द गर्न क्लिक गर्नुहोस्।

※ कुनै पनि अवस्थामा, कहिले काही , कृपया अनलक गर्नको लागि पासकोड प्रयोग गर्नुहोस्। कृपया "कोड" सेट गर्न निछित हुनुहोस।

कसरी स्मार्टलक बन्द गर्ने (लक गर्ने विधि)



• 3 लिथियम ब्याट्रीहरू प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्। यदि तपाइँ अन्य ब्याट्रीहरू प्रयोग गर्नुभयो भने कम तापमानले जोखिम लेरआउन सक्छ र ढोका खुल्दैन।

२१ FAQ पेज हेर्नुहोस्।/

कृपया नोट गर्नुहोला



ŧ	ाया अरु	जानकारा निदेशनहरूको लागि लियाप्याल
躍	池残量表示	電池の残量
		ほぼいっぱいの容量があります
		容量が少なくなりました
		容量がほとんどありません。お早めに電池を交換してください。

• यदि ब्याट़ी सकेको छ भने, कृपया ब्याट़ी आफैं बदल्नुहोस्।

• स्मार्ट लकहरू ब्याट्रीहरूद्वारा संचालित हुन्छन्। जब ब्याट्री कम हुन्छ, कृपया ब्याट्री तुरुन्तै बदल्नुहोस्।





लियोप्यालेस २१ FAQ साइट

Q साइट Bitlock सपोर्ट पेज

* ब्याट्री लेबल homehub एप बाट माथी दिइएको जसरी जाच गर्न सकिन्छ ।

* bitlock उपकरण र त्यसको सञ्चालन तरीका आदि बारे थप जानकारीको लागि कृपया bitlock सपोर्ट पेजजाच गर्नुहोस।



TEL: 0570-006-021 खोलिने समय : बिहानको १० बजेदेखि बेलुकाको ६:३० सम्म

सम्पर्क जानकारीका लागि

NFC कार्ड प्रयोग गरेर कसरी अनलक गर्ने (1) कार्ड रिडिङ मोडमा प्रवेश गर्न स्मार्टलकको स्टार्ट बटन दुई पटक थिन्तुहोस्। (यदि संख्यात्मक किप्याड देखाइएको छ भने, फेरि सुरु बटन थिन्तुहोस्) 2 रिडरलाई दर्ता गरिएको NFC कार्डले टचगर्नुहोस्।





*यदि तपाइँ परिवारको सदस्यलाई स्थाई रुपमा ID सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने "サブオーナー" छाननुहोस । यदि तपाइँ अस्थायी प्रयोगको लागि साथीलाई Id सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने "ゲスト" छाननुहोस।



4.	「NFCカードを追加 and Reas Tricity」
	लाइ क्लिक गनुहास।



यसपछि एपको निर्देशन अनुसार

संचालन गर्नुहोस ।

💥 मोबाइलमा हुने ।Cकार्डहरू चल्ने छैन।

* यदि तपाइँ साथीको रूपमा दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया होमहब एप इन्स्टल गर्नुहोस् र अकाउन्टको लागि अग्रिम यसपछि एपको निर्देशन अनुसार संचालन गर्नुहोस ।

ページ アカウントの管理 よしたち 暮らしのサービス デバイスを設置・登録する あけしめのヘルプを表示 Ξ デバイス契約・注文状況 Z > homehubについて ヘルプ・サポート

कृपया homehub एपमा लग इन गर्नुहोस्।

NFC कार्ड दर्ता गर्नुहोस्

1. 🛭 घरको चित्रलाई 」 लाइ

क्लिक गर्नुहोस।

1.マイページ

「友だち」

ट्याप गर्नुहोस्।

दर्ता गर्नुहोस्।

* यो गर्नु अघि आफ्नो स्मार्टफोन बोकी ढोकाको १० सेन्टिमिटर भित्र उभिनुहोस।

साथीहरू दर्ता/रेजिस्टर गरी id सेयर गर्नसक्नुहुन्छ ।

अन्य सेटिङहरू

4 .माथिको दायाँ चाबीको साइन मा क्लिक गर्नुहोस।

プロフィール

山田 太郎

5 कस्तो प्रकारको साथी हो छाननुहोस।

2 तल दायाँमा "+" ट्याप गर्नुहोस् 3. add गर्नुभएको साथीलाई 2D बारकोड प्रयोग गरेर आफ्नो ट्याप गर्नुहोस्। साथिलाइ add गर्नुहोस।